

MX-moottorisäädin MC2-EC

TUOTEKUVAUS

MX-moottorisäädin MC2-EC on tarkoitettu tasavirralla toimivien puhaltimien moottoreiden ja vastaavien sovellusten kierrosten säätämiseen portaattomasti.

MC2-EC on kaikkiin sisätiloihin tarkoitettu ohjain, jolla säädetään puhallinmoottorin haluttu kierrosnopeus. Säädin toimii 10 VDC syöttöjännitteellä. Moottorin teho kasvaa kiertämällä säätimen nuppia myötäpäivään.

MC2-EC-moottorisäädintä on saatavissa valkoisena ja mustana.



TEKNISET TIEDOT

MC2-EC voidaan asentaa seinän pintaan tai uppoasennuksena. Tuotteen päämitat ovat 86 x 86 x 43 mm. Pinta-asennettuna syvyys seinästä säätimen pintaan on 34 mm. Upotettuna syvyys pintaan on 9 mm.

Asennuksessa säätimen etuosa irtoaa talttapäisellä ruuvimeisselillä alaosan kolosta. Tätä kautta pääsee asentamaan säätimen pohjasta ja kytkemään johdot.

Säädin kytketään 10 VDC syöttöjännitteeseen. Potentiometrillä tuotteen sisäosan kyljessä on säädettävä maksimijännite, jos sitä on tarvetta rajoittaa.

Syöttöjännite **10 VDC**
Jänniteviesti ulos **0-10 VDC**

Upotettava versio pohja irrotettuna:



VÄRIT / TUOTEKODIT / LVI-NUMEROT / EAN-KOODIT

Valkoinen: **MC2-EC-W**



Musta: **MC2-EC-B**



Väri	Värikoodi	Tuotekoodi	LVI-numero	EAN-koodi
Valkoinen	RAL 9010	500955	7816103	6429811832008
Musta	RAL 9005 / NCS S9000-N	500953	7816104	6429811832015